Указания за монтаж и експлоатация на светодиодни осветители (LED)
без вградени захранващи устройства,
разчетени за включване в постоянно токово стабилизирано захранване за 12V или 24V DC

-лампи на конвенционален цокъл GU5.3(MR16), G4;гъвкави и твърди LED ленти и модули

Монтажът трябва задължително да се извърши от квалифициран електротехник.

1. Преди да пристъпите към монтаж проверете окомплектовката на продукта и се запознайте с конкретните му параметри (вх.напрежение, мощност, клас на защита и т.н.), отбелязани на опаковката и/или върху самия продукт .
2. Необходимо е да да ползвате продукта съгласно предписанията, като се съобразявате с посочените характеристики и ограничения за напрежение, ток и поляритет.
3. Тези продукти работят на постояннотоково (DC), стабилизирано захранване и не са съобразени за включване към други захранващи източници. Не рискувайте с неподходящи захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми и неквалифициран монтаж, за да избегнете повреди, злополуки и загуба на гаранцията.
4. При монтаж или демонтаж, уверете се, че захранването в мрежата е изключено и продуктът не е под напрежение. Извършването на каквито и да било действия при включено напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток.
5. Някои от изделията имат метален корпус(радиатор), който служи и за охлаждане на електронните схеми. Не затваряйте подобни продукти в херметични или лишени от циркулация на въздух(КОНВЕКЦИЯ) обеми.
6. При работа корпусът (радиаторът)на изделието може да бъде горещ и да причини изгаряне.Изчакайте да се охлади няколко минути след изключване и тогава пристъпете към монтаж или демонтаж.
7. Свържете изводите на входящото напрежение (12V или 24V),на продукта означени с „+”(бял или червен кабел) и „–” (или черен кабел), към клемите или изводите на захранването, спазвайки поляритета.За лампите с цокъл G4 и GU5.3(MR16) поляритетът не е от значение.
8. Фиксирайте здраво и изолирайте добре всички връзки за избягване на късо съединение.Използвайте, където е необходимо водустойчиви разклонителни кутии или термо шлаух, силикон или други устойчиви на вода изолационни материали, непозволяващи проникването на вода и конденз до спойките и свръзките.
9. Никога не гледайте директно в диода от късо разстояние (под 1м) за продължително време.
10. Не режете гъвкавите светодиодни продукти (ленти, маркучи и др.) под напрежение (във включено състояние). Това може да доведе до повреда на продуктите и нежелани инциденти.

При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта, обърнете се към наш представител.
Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си и в магазинната мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички предлагани продукти, като предоставя и техническо съдействие.

ФЛАГ АПЕКС ООД не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилен монтаж и експлоатация.

Изхвърляйте само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрооборудване.

Настоящият продукт отговаря на изискванията на директиви: 2006/95/EC,2004/108/EC