



АДАПТЕР ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ (АС)

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Характеристики на продукта:

Тази серия продукти представлява AC адаптер за зареждане с еднофазен трипроводен или трифазен петпроводен вход/изход с номинален ток 32A–50A. Използва се основно за AC зареждане на електромобили. Продуктът е с индустриален дизайн, лесен за употреба, гъвкав при конфигуриране и компактен.

Начин на свързване: еднофазен трипроводен / трифазен петпроводен / US стандарт с единичен фазов проводник / US стандарт с двоен фазов проводник.

Изходен ток: 32A MAX / 50A MAX (опция)

Степен на защита: IP55 / IP67 (опция)

Област на приложение:

AC зареждане на електрически превозни средства

Технически параметри

Параметър/ Модел	(T1-T2)	(T2-T1)	(GB-T2)	(T2-GB)	(T1-GB)	(NACS-T1)	(T1-N ACS)	(T2-NAC S)	(NACS-T2)	(NACS-GB)	(GB-T 1)	(GB-N ACS)
Изображение												
Електрически параметри												
Работно напрежение	AC 110 V~250 V		AC 220 V /AC380 V	AC250 V / AC480 V	AC 110 V~250 V							
Номинален ток	32 A MAX					50 A MAX		32 A MAX				
Температура на терминала	< 50 K											
Мах Напрежение	1500 V											
Параметри на материала												
Материал на проводника	Мед със сребърно покритие											
Материал на корпуса	PC+PA66+GF25%											
Сила при вкл./изкл.	45 N < F < 100 N											
Брой вкл./изкл. без товар	> 10 000 пъти											
Показатели за безопасност												
Степен на защита	IP55, IP67 опционално											
Сертификат	FCC/CE											
Гаранция	2 години											

Параметри на околната среда	
Работна температура	-30°C ~ +50°C (-22°F ~ +122°F)
Влажност на работната среда	5%~95%
Надморска височина	<2 000 метра

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

1. Уверете се, че захранващият кабел на конектора отговаря на съответния номинален ток и мощност, както и че контактите на захранването осигуряват надежден електрически контакт.

2. Уверете се, че температурата на околната среда е в диапазона от -30°C до +50°C (-22°F до +122°F). Дръжте адаптера далеч от открит огън и други източници на висока температура. Работете с него внимателно и избягвайте изпускане, удари или механични повреди.

3. Свързвайте и използвайте адаптера, като спазвате посоката, обозначена със стрелката върху щепсела.

4. Адаптерът се предлага със степен на защита IP55 или IP67 (в зависимост от модела). С течение на времето уплътнителните елементи могат да се износят, което да доведе до намаляване на степента на защита. Поради това адаптерът не трябва да се използва или оставя на места, където има опасност от натрупване на вода, за да се предотврати рискът от утечка на електрически ток.

5. Надморската височина на мястото на експлоатация не трябва да надвишава 2000 m.

 Преди подмяна или работа с адаптера се уверете, че захранването е изключено, за да се предотврати рискът от електрически удар. Адаптерът трябва да бъде здраво свързан и добре изолиран. Разхлабени или повредени връзки могат да причинят повреда или пожар.

 Всички неизправности, свързани с безопасността, трябва да се отстраняват от квалифициран сервиз.

 Производителят не носи отговорност за щети вследствие на неспазване на инструкциите за безопасност.

Гаранционен срок: 2 години

Рекламация не се приема в следните случаи:

1. Повреди вследствие на неправилна употреба.
2. Повреди поради неподходяща среда, съхранение или природни бедствия.
3. Разглобяване или модификация от неоторизирани лица.
4. Продуктът трябва да е без механични повреди.
5. Повреди от пожар, наводнение, мълния или земетресение.